

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕЛЕВИ-
ЗИОННИЯ ПРИЕМНИК "ОРИОН АТ-550"

1. Настройка на станции - УВЧ
2. Сила на светлината
3. Контраст
4. Качество на тона
5. Сила на звука
6. Картинен регистър /Студио-Филм/
7. Говор /музика
8. Превключване УВЧ
9. Включване и изключване
10. Превключване на каналите
11. Хоризонтална честота
12. Вертикална честота
13. Антена - УВЧ
14. ТУ - антена

(изд. 1966 г.)

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Апаратът работи с променлив ток напрежение 220 V. Ако електрическата мрежа има друго напрежение, то се налага употребата на трансформатор.

Преди включването на апарата към мрежата трябва да се убедим, че напрежението на мрежата в жилището е 220 V. Ако напрежението е такова, да включим щекера към контакта в стената. След което да включим апарата, като се натисне клавиша /9/. След няколко минути се получава звук и картина.

С ключа за каналите /10/ включваме предавателя, — респективно канала, в обсега на който се намира телевизионният Ви приемник. Яснотата на картината, на всеки канал, само един път трябва да се нагласи, и то с натиснат навътре ключ за канали, защото при превключване или връщане на даден канал, фината настройка, която е снабдена с механизъм-памет, автоматично дава първият път определената настройка. Ако регулираната острота на картината с времето се разцентрова, поради застаряването на лампе, механично износване или друга причина, то тогава отново трябва да се даде исканата настройка.

Регулирането на контраста се извършва с копчето /3/. Със завъртването му наляво се получава по-мека, надясно по остра картина. Силата на светлината се регулира със завъртването на копчето /2/. При завъртване наляво, силата на светлината намалява, при завъртване надясно, тя се увеличава.

В апарата, контрастът и силата на светлината автоматично се регулират винаги паралелно. Поради тази причина, силата на светлината трябва да се регулира само един път, след което се регулира желаната мека или по-остра картина с копчето /3/.

Силата на звука се нагласява с копчето /5/, а качеството на тона с копчето /4/. При завъртване на съответното копче наляво, силата на звука намалява, респективно получаваме по-дълбоки тонове, а при завъртане надясно, силата на звука се увеличава, респективно получаваме по-високи тонове. С натиснат клавиш /7/ получаваме качество на тона за "говор", а при изпъкнал, за "музика". При натискането на клавиша /6/ за регистъра на картината, се увеличава остротата на картината, което понякога е нужно при предаване на филм по телевизията.

Превключването на дециметровия обхват на вълните /УВЧ/ се извършва с клавиша /8/. Търсенето на станции на този обхват се извършва с копчето /1/. В случай, че в апарата не е вградена представка за УВЧ, копчето /1/ е фиксирано, не може да се върти. В такива случаи не бива да се натиска клавиша /8/, защото може да причини загубването на картината и на тона.

В случай, че картината се разчлени на хоризонтални черти, то това може да се премахне с копчето /11/, намиращо се на гърба на апарата. В случай, че картината се движи вертикално, тя може да се спре със завъртването на копчето /12/, намиращо се също на гърба на апарата.

В случая, когато се наложи сменяването на предпозител в апарата, преди да се свали плоскостта, закриваща гърба на апарата, той трябва да бъде изключен, и връзката му с мрежата да бъде прекъсната, чрез изваждането на щепсела от контакта на стената, защото пипането в отворен включен апарат е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.

На гърба на апарата има две букси за включване на АНТЕНА. Едната за TV-каналите /1-12 канала/ и другата за приемането на предаванията, които ще започнат в по-късно време в обхвата на УВЧ. За приемане на станция от обхвата на УВЧ е нужна отделна антена.

При всеки въпрос, по отношение на антената, трябва да се обръщаме към специалист, който ще ни даде сведения за възможностите на приемане и ще помогне при избирането на най-подходящата антена.

Сведения дава в София СЕРВИЗНАТА БАЗА за телевизори, София, ул. "Цар Симеон" № 82, тел. в провинцията в сервизните бази в окръжните градове и в по-големите градове.